

NEW



CT990-EB (batterie supplémentaire)

Le modèle VHF/UHF le plus puissant, jusqu'à 21 heures d'autonomie

 VOX	 NIVEAU DE BATTERIE	 ÉTANCHE IP67	 DEAD MAN	 SCAN	 DTMF
 TOT	 DOT TONE	 CANAL OCCUPÉ	 ULTRA HAUTE/ BASSE PUISSANCE	 COLOR DISPLAY	 PACK BATTERIE
 PROGRAMMABLE	 2 BROCHES KENWOOD				

■ 2 antennes fournies

Antenne longue : elle augmente les performances de la radio en TX/RX

Antenne courte : elle permet une meilleure maniabilité

CT990-EB, certifiée IP67 pour l'utilisation même dans des conditions extrêmes, est fournie avec deux antennes qui offrent le choix en fonction du type d'utilisation et des exigences. Grâce à ses **10 W**, cette radio a un bon potentiel pour intercepter un pont répéteur et atteindre par exemple des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, voire même 50 km. CT990-EB est munie de la **fonction Dead Man** ou Man Down (homme à terre), très utile lorsqu'on se retrouve seul ou isolé. Cette fonction supervise constamment l'état de la personne qui porte la radio et détecte une chute en cas de malaise ou d'accident. CT990-EB est la radio fiable à emmener partout avec soi.

Version : Dual Band VHF/UHF

Couleur : Noir

Fréquence: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)

Puissance de sortie : 10W VHF/UHF

Caractéristiques

- 257 canaux mémorisables
- 83 + 83 codes DCS et 38 tons CTCSS
- Pas de canalisation sélectionnable 25 kHz/12,5 kHz
- Visualisation de double bande
- Bande de fréquence (configurable en fonction du pays/de la zone d'utilisation) : 144-146 MHz & 430-440 MHz (Rx/Tx).
- Mode de fonctionnement : UHF/VHF, VHF/VHF ou UHF/UHF
- Pas de canalisation sélectionnable 25 kHz/12,5 kHz
- Fonction Dead Man (homme à terre)
- **Fonction DQT (conversation privée)**
- Grand écran LCD couleurs
- Tons d'activation ponts répéteurs
- Appels sélectifs individuels / de groupe
- Fonctions VOX, Side Tone, Roger Beep
- Indication vocale de la fonction sélectionnée « voice »
- Visualisation facultative du numéro du canal, numéro du canal et fréquence, nom du canal
- Fonction de fréquence inversée
- Fonction Scan
- Récepteur radio FM
- Puissance de transmission sélectionnable : haute (10 W) ou basse (5 W)
- Offset de fréquence - Répéteur shift
- Fonction de « Blocage canal occupé »
- Voyant sur l'écran du niveau de puissance de transmission
- Fonction TOT (Time Out Timer)
- Verrouillage du clavier
- Réinitialisation des fonctions/canaux
- Indication vocale de niveau de batterie faible
- Pack batterie Li-Ion 2800 mAh
- Prise accessoires : 2 broches Kenwood

Contenu et références

Radio, **antenne longue et antenne courte**, pack batterie Li-Ion 3600 mAh, clip de ceinture, chargeur de bureau, dragonne, adaptateur mural.

réf. C1339.01

Logiciel de programmation PRG10 - C974.01

Comprenant un câble de connexion USB pour PC